



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
Liberté • Egalité • Fraternité

PRÉFECTURE  
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

DIRECTION  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES  
ET DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'AMÉNAGEMENT  
DE L'ESPACE

Affaire suivie par :

Monique LAFOND-PUYO

05.59.98.25.42

☐ 05.59.98.25.92

MPL/AL

Monique.LAFOND-PUYO@pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr

INSTALLATIONS CLASSEES  
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE

N° 09/IC/33

AFM RECYCLAGE à BIARRITZ

Transit, regroupement et tri d'équipements électriques  
Et électroniques mis au rebut

LE PREFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES  
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le Code de l'Environnement et notamment son livre V, titre 1<sup>er</sup> ;

VU le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du Code de l'Environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce Code ;

VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 " Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut "

VU l'arrêté n° 81/IC/055 du 30 mars 1981 autorisant M. Jean BILBAO à créer une installation de récupération de ferrailles et de métaux divers sur la zone artisanale et commerciale « la Négresse » à BIARRITZ ;

VU le récépissé n° 91/IC/194 en date du 30 avril 1991 relatif à la reprise des installations précédemment exploitées par M. Jean BILBAO par la S.A.R.L. BILBAO RECYCLAGE ;

VU le récépissé n° 99/IC/65 en date du 24 février 1999 relatif à la reprise des installations précédemment exploitées par la S.A.R.L. BILBAO RECYCLAGE par la société SUDFER ;

VU le récépissé n° 01/IC/397 en date du 07 septembre 2001 relatif à la reprise des installations précédemment exploitées par SUDFER par la société AFM Recyclage ;

VU la demande de modifications formulée par la société AFM Recyclage le 13 août 2008, complétée le 10 octobre 2008 ;

VU les rapports et avis de l'inspection des installations classées en date du 23 décembre 2008 ;

VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 22 janvier 2009 ;

**CONSIDERANT** que les conditions d'aménagement et d'exploitation permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

**CONSIDERANT** que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements ont été accomplies ;

**SUR** proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;

## A R R E T E

### ARTICLE 1 :

La société AFM Recyclage est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à poursuivre l'exploitation dans son établissement de BIARRITZ, des installations répertoriées à l'article 2 du présent arrêté et visées par la nomenclature des installations classées.

### ARTICLE 2 :

La rubrique n° 2711-2 est ajoutée au tableau de classement de la page 1 de l'arrêté n° 81/IC/055 du 30 mars 1981 :

Rubrique	Libellé	Capacité maximale des installations	Classement
2711-2	Transit, regroupement, tri d'équipements électriques et électroniques mis au rebut	300 m <sup>3</sup>	Déclaration

### ARTICLE 3 :

Les déchets d'équipements électriques et électroniques, appartenant aux rubriques suivantes définies dans la nomenclature « Déchets » (décret n° 2002-540 du 18 avril 2002), sont admissibles sur le site :

Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités dans une filière dûment autorisée.

L'installation, est étanche.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, et le sol des aires et locaux de transit, regroupement, et tri des équipements électriques et électroniques mis au rebut admis dans

- la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés au réemploi ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
- l'accumulation d'eau dans les équipements ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée.

Les zones de transit, regroupement et tri des équipements électriques et électroniques mis au rebut sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :

**ARTICLE 5 : Rétention des aires et locaux de travail, et couverture des aires d'entreposage des équipements électriques et électroniques mis au rebut**

L'exploitant ne réalise que des opérations de transit, regroupement et tri d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.

**ARTICLE 4 : Nature des opérations effectuées sur les équipements électriques et électroniques mis au rebut**

- (1) Par composants dangereux, provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres actifs, etc. »
- (2) Les déchets des catégories 16 02 09\* à 20 01 21\* sont admis de manière très ponctuelle et en quantité réduite (environ 10 tonnes/an pour chaque rubrique au maximum).

Rubriques de la nomenclature	Déchets	Intitulé
	20 01 23*	Équipements mis au rebut contenant des chloro-fluorocarbones
	20 01 35*	Équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (1) autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23
	20 01 36	Équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35
	20 01 21*	Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

L'entreposage des équipements électriques et électroniques est réalisé de façon à faciliter l'intervention des moyens de secours en cas d'incendie. L'exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d'entreposage de ces équipements de manière à assurer la stabilité de ces stockages.

#### **ARTICLE 7 : Entreposage des équipements électriques et électroniques mis au rebut**

Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur apporteur ou leur élimination par un prestataire, des équipements électriques et électroniques mis au rebut qui ne respectent pas les critères mentionnés au premier alinéa du présent article.

L'installation dispose d'un système de pesée des équipements admis, ou d'un moyen équivalent reposant sur la personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont précisés par écrit dans le registre.

- le cas échéant, la date et le motif de non-admission des équipements,
- la date de réexpédition ou de vente des équipements admis,
- le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN,
- le nom et l'adresse de l'expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET,
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets,
- le tonnage des équipements,
- la date de réception des équipements,
- la désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut, leur catégorie au sens du I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement,

L'exploitant tient à jour un registre des équipements électriques et électroniques mis au rebut présentés à l'entrée de l'installation contenant les informations suivantes :

article.

Toute admission d'équipements électriques et électroniques mis au rebut fait l'objet d'un contrôle visuel pour s'assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent

contenues dans les équipements électriques et électroniques admis.

prévues par l'article R. 231-53 du code du travail pour au minimum les substances réputées du code de l'environnement. En particulier, l'exploitant dispose des fiches de données de sécurité de l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques mis au rebut admis dans

L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des installations classées.

L'exploitant fixe les critères d'admission dans son installation des équipements électriques et électroniques mis au rebut et les consigne dans un document tenu à disposition de l'inspection des

#### **ARTICLE 6 : Admission des équipements électriques et électroniques mis au rebut**

Les équipements électriques et électroniques mis au rebut ou les sous-ensembles issus de ces équipements, s'ils ne font pas l'objet de réemploi, sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement, ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.

#### **ARTICLE 9 : Devenir des équipements électriques et électroniques mis au rebut**

Les déchets collectés dans les cas visés aux deux précédents alinéas sont éliminés dans des installations dûment autorisées.

Dans le cas où des tubes fluorescents ou lampes sont régulièrement présents en quantité supérieure à 5 m<sup>3</sup>, un produit adapté au blocage chimique du mercure qui serait dispersé en cas de bris massif (par exemple du fait de la chute d'une caisse contenant) est disponible sur place et le personnel formé à son utilisation. Le nettoyage dans de tels cas est effectué mécaniquement, l'utilisation d'aspirateurs est interdite.

Des consignes particulières sont préparées et portées à la connaissance du personnel pour le nettoyage de certains produits spécifiques éventuellement répandus ou dispersés (notamment de l'amiante, du PCB et du mercure), précisant les moyens de protection et de nettoyage à utiliser dans de tels cas.

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation éventuelle de produits déversés après un accident se fait dans une filière dûment autorisée.

Les aires de transit, regroupement et tri d'équipements électriques et électroniques mis au rebut où peuvent intervenir des fuites sont le cas échéant munies de décaniteurs et déshuileurs dégraisseurs. Ces derniers sont entretenus régulièrement.

#### **ARTICLE 8 : Prévention des pollutions accidentelles**

Les bennes et géobox utilisées pour l'entreposage des équipements électriques et électroniques mis au rebut sont couvertes à chaque fin de journée.

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des équipements au rebut susceptibles d'être présents, auquel est annexé un plan général des zones d'entreposage. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les zones de transit, regroupement et tri des équipements électriques et électroniques mis au rebut est limitée aux nécessités de l'exploitation. A ce titre notamment, les bouteilles de gaz liquéfiées équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l'extérieur.

Pour les équipements électriques et électroniques, ou sous-ensembles issus de ces équipements expédiés de l'installation qui ne sont pas des déchets dangereux, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant :

- la désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut ou sous-ensembles issus de ces équipements sortant de l'installation, le cas échéant leur catégorie au sens de l'article R. 543-172 du code de l'environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement,

- la date d'expédition des équipements ou sous-ensembles,

- le tonnage des équipements ou sous-ensembles expédiés,

- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets,

- le nom et l'adresse du destinataire et, le cas échéant, son numéro SIRET et si les équipements électriques et électroniques ou sous-ensembles issus de ces équipements sont destinés à être traités, le nom et l'adresse de l'installation de traitement et, le cas échéant, son numéro SIRET,

- le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de récépissé de déclaration d'activité de transport par route déposée en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement.

#### **ARTICLE 10 : Publicité**

Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie et pourra y être consultée par les personnes intéressées.

Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l'installation est soumise et faisant connaître qu'une copie dudit arrêté est déposée à la mairie où elle peut être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du Maire de BIARRITZ.

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.

#### **ARTICLE 11 :**

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de PAU. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant, de 4 ans pour les tiers. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

**ARTICLE 12 :**

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques,  
M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement Aquitaine  
à Bordeaux,  
Les Inspecteurs des Installations Classées sous son autorité,  
M. le Maire de la Commune de BIARRITZ,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont une copie sera adressée à la société AFM Recyclage.

**Christian GUEYDAN**

*(Signature)*  
Pour le Préfet,  
et par délégation,  
Le Secrétaire Général

Le Préfet,

Fait à Pau, le 18 FEV. 2009

